



Поз. познач.	Назва	Кіл-ть	Доповнення
	РУНН		
QS1	Рубильник РПБ-10 1000А	1	
FU1-3	Запобіжник 1000А	3	
SF1	Модульний авт. вимикач ВКН-б 1Р С4А	1	
SF2	Модульний авт. вимикач ВКН-с 1Р С6А	1	
10F1, 10F2, 10F5	Авт. вимикач NM8S-250S 160А ЗР	3	
10F3, 10F6	Авт. вимикач NM8S-250S 250А ЗР	2	
10F4	Авт. вимикач NM8S-250S 100А ЗР	1	
	<u>Трансформатори струму</u>		
TA1-TA6	Трансформатор Т-0,66-1 1200/5 (0.5s)	3	
	<u>Щафа обліку</u>		
SG1	Комутаційна колодка КП5 (25) А	1	
PL1	ГАМА ГЗВ.	1	Надається замовником

Монтаж струмових ланцюгів виконати кабелем КВВГ 10x2,5  
 Монтаж ланцюгів живлення виконати дротом ПБЗ-1мм  
 За необхідністю у вказаних місцях використати розширювачі

					Э-22-186-01 ЭЗ		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		
Розробив	Бурдик С.А.				07.10		
Перевірив	Ледок В.Н.						
						Щафа РУНН	
						Стадія	Аркуш
						Р	1
						ТОВ "ЛК Енергія"	
						Схема електрична принципова	